

DECLARACIONES DE REGLAMENTACIÓN Y SEGURIDAD

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: Respete todos los avisos de precaución y de advertencia de este documento. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves o la muerte. Deje las tareas de mantenimiento de la batería y del SAI en manos de personal de mantenimiento cualificado y debidamente capacitado. No intente realizar el mantenimiento de este producto por su cuenta. Si abre o quita la cubierta, podría exponerse a tensiones letales que están presentes en el interior de esta unidad aunque parezca que el producto no se encuentra en funcionamiento y el cableado de entrada esté desconectado de la toma de corriente de la red eléctrica. No trabaje solo/a.

Conserve estas instrucciones.

Este documento contiene instrucciones de seguridad importantes, que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento del SAI y de las baterías. Lea atentamente este documento antes de instalar el SAI o ponerlo en funcionamiento.

NOTAS SOBRE LA SEGURIDAD DEL SAI

El SAI no contiene piezas que el usuario pueda reparar, a excepción del bloque de baterías. No retire la cubierta. Si retira la cubierta, podría provocar una descarga eléctrica y esto invalidaría toda garantía implícita. Dado que el SAI tiene una batería interna, es posible que los receptáculos de salida del SAI estén bajo tensión, aunque la unidad no esté conectada a una fuente de energía eléctrica.

Antes de mover o volver a cablear el SAI, desconecte la fuente de energía de la red eléctrica y la batería, y asegúrese de que el SAI esté completamente apagado. De lo contrario, el terminal de salida podría transportar tensión, con el consiguiente peligro de descarga eléctrica. Para preservar la seguridad de los usuarios y garantizar el funcionamiento normal del SAI, esta unidad debe estar debidamente conectada a tierra antes de su uso. Si el SAI está conectado a un sistema informático de distribución de energía, debe instalarse el dispositivo de protección contra cortocircuitos en la línea neutra. Instale y utilice el SAI en los siguientes entornos:

- Temperatura: de 0 °C a 50 °C; humedad relativa: de 0 % a 95 %
- A resguardo de la luz solar directa
- Lejos de una fuente de calor
- En una superficie estable, no sujeta a vibraciones o impactos
- A resguardo del polvo y demás partículas
- Sin contacto con sustancias corrosivas, sales y gases inflamables

Mantenga despejada la entrada y salida de aire del SAI. Una ventilación deficiente aumentará la temperatura interna del SAI, y podría acortar la vida útil del SAI y de sus baterías. Controle que el SAI no entre en contacto con ningún líquido u otros objetos extraños. En caso de incendio, utilice un extintor de polvo químico seco. El uso de un extintor de incendios líquido puede causar una descarga eléctrica. Este SAI no está diseñado para utilizarse con equipos de soporte vital ni con otros dispositivos críticos designados. La carga máxima no debe superar el valor que aparece en la etiqueta de clasificación del SAI. Este SAI está diseñado para equipos de procesamiento de datos. Ante cualquier duda, consulte a su distribuidor local o a un representante de la empresa.

Compatibilidad electromagnética

Este SAI cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital de Clase A. Es probable que la utilización de este dispositivo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales que los usuarios deberán corregir por su cuenta. Este SAI cumple con los requisitos de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE y las normas técnicas publicadas. Para garantizar el cumplimiento estricto de esta directiva, la instalación debe realizarse según lo indicado en estas instrucciones y se deben usar accesorios aprobados por Vertiv.

DECLARACIONES DE REGLAMENTACIÓN Y SEGURIDAD

Para obtener más información sobre el producto, visite www.VertivCo.com y descargue el manual del usuario.



SEGURIDAD DE LA BATERÍA

⚠ PRECAUCIÓN: No tire la batería al fuego. Esta podría explotar. No abra ni dañe la batería. La fuga de electrolitos es perjudicial para la piel y los ojos. Si los electrolitos entran en contacto con la piel, lave de inmediato el área afectada con abundante agua y solicite atención médica.

⚠ PRECAUCIÓN: Las baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y alta corriente de cortocircuito. Al trabajar con baterías, se deben tomar las siguientes precauciones:

- Quítese relojes, anillos y otros objetos de metal.
 - Utilice herramientas con mangos aislados.
 - Use botas y guantes de goma.
 - No coloque herramientas ni piezas de metal encima de las baterías.
 - Desconecte la fuente de carga antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.
 - Verifique si la batería está conectada a tierra accidentalmente. En tal caso, retire la fuente de conexión a tierra. El contacto con alguna parte de una batería conectada a tierra puede provocar una descarga eléctrica. La probabilidad de que se produzca una descarga eléctrica se reducirá si se retira la conexión a tierra durante la instalación y el mantenimiento (aplicable a un SAI y a un suministro de batería remoto que no dispongan de circuito de alimentación con conexión a tierra).
-

INFORMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Mantenimiento del SAI

Este SAI utiliza componentes que son peligrosos para el medioambiente (tarjetas y demás componentes electrónicos). Los componentes que se retiren del producto deben desecharse en centros especializados de recolección o eliminación.

Aviso para los clientes de la Unión Europea: eliminación de aparatos viejos

Este producto se ha suministrado a través de un fabricante responsable con el medioambiente, que cumple con la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) 2002/96/UE. Se ha colocado el símbolo del contenedor de basura en este producto con la intención de fomentar el reciclaje siempre que sea posible. Para mantener un comportamiento responsable con el medioambiente, se ruega reciclar este producto en una instalación de reciclado cuando se acabe su vida útil. No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar. Cumpla con las ordenanzas municipales locales respecto de la eliminación de residuos para tomar las medidas adecuadas y reducir el impacto ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Si desea conocer los procedimientos para desechar correctamente este equipo, visite www.VertivCo.com o llame a nuestro servicio de asistencia técnica global.

- Número gratuito: 00 80011554499
- Número gratuito para Italia: +39 0298250222

DECLARACIONES DE REGLAMENTACIÓN Y SEGURIDAD

Para obtener más información sobre el producto, visite www.VertivCo.com y descargue el manual del usuario.



Please visit <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> for important safety information.

Wichtige sicherheitsrelevante Informationen erhalten Sie unter <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo>.

Visite <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> para obtener información de seguridad importante.

Veillez consulter le site <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> qui contient des informations importantes concernant la sécurité.

Visitare la pagina <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> per importanti informazioni sulla sicurezza.

Visite <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> para obtener información importante sobre seguridad.

Visite <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> vai encontrar informações de segurança importantes.

Gå ind på <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> for vigtige sikkerhedsoplysninger.

Ga naar <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> voor belangrijke veiligheidsinformatie.

Aby uzyskać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, odwiedź stronę <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo>.

Посетите страницу <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> для получения важной информации о безопасности.

Důležité bezpečnostní informace naleznete na stránce <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo>.

A fontos biztonsági információkkal kapcsolatban látogasson el a <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> webcímre.

Dôležité bezpečnostné informácie nájdete na stránke <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo>.

Tärkeitä turvallisuustietoja: <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo>.

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> για σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.

Apsilankykite svetainėje <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo>, joje pateikiama svarbi informacija apie saugą.

Besøk <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> for viktig sikkerhetsinformasjon.

Besök <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> för viktig säkerhetsinformation.

Моля, посетете <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> за важна информация за безопасност.

Lütfen önemli güvenlik bilgileri için <https://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> sayfasını ziyaret edin.

للحصول على معلومات مهمة حول السلامة، تفضل بزيارة <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo>.

Rendez-vous sur <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> pour obtenir des informations importantes sur la sécurité.



VertivCo.com | Sede central de Vertiv, 1050 Dearborn Drive, Columbus, OH, 43085, EE. UU.

© 2019 Vertiv Co. Todos los derechos reservados. Vertiv y el logotipo de Vertiv son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Vertiv Co. Todos los demás nombres y logotipos a los que se hace referencia son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud e integridad de la información incluida en el presente documento, Vertiv Co. no asume ninguna responsabilidad, y rechaza toda responsabilidad legal, por los daños y perjuicios resultantes del uso de esta información, o por cualquier error u omisión cometidos. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

